49-U-B Schraubenausdreher-Satz mit Bohrern, Bohrbüchse, für Ø M5 - M16



DETAILBILD



BESCHREIBUNG

Der 25-teilige Schraubenausdreher-Satz mit Bohrern und Bohrbuchsen wird zum universellen Ausdrehen von abgebrochenen Bolzen und Schrauben eingesetzt. Die Schraubenausdreher sind ein unentbehrliches Werkzeug, auf das weder Hobbyschrauber noch Handwerkerprofi verzichten kann. Im Set enthalten sind Schraubenausdreher für Schraubengewinde von M5 bis M16.

EINSATZBEREICH

Zum universellen Ausdrehen von abgebrochenen Bolzen und Schrauben.

BENEFIT

- Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
- Durch die gemeinsame Aufbewahrung kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden
- Die feine Verzahnung der Drehstifte verhindert das Aufweiten und Verklemmen der Schraube

BEDIENUNG

- Abgebrochene Schraube plan feilen
- Zentrum mit einem Körner ankörnen
- Zentrisches Loch in Schraube bohren
- Je nach Gewindegröße Loch aufbohren (siehe Tabelle auf Deckelpappe)
- Passenden Drehstift in die Bohrung einschlagen
- Ausdrehmutter auf den Drehstift stecken und so weit wie möglich nach unten schieben
- Abgebrochene Schraube mithilfe eines Maulschlüssels herausdrehen, ohne zu verkanten

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176799136
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	49-U-B
Gewicht Brutto [kg]	0,85 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 49-0320_ Spiralbohrer
- 49-0480_Spiralbohrer
- 49-0640_Spiralbohrer
- 49-0800_Spiralbohrer
- 49-0870_Spiralbohrer
- 49-1152_ Aufsteckmutter SW 10 mm
- 49-1157_Profilstift 3,2 mm
- 49-1252_ Aufsteckmutter SW 11 mm
- 49-1257_Profilstift 4,8mm
- 49-1352_ Aufsteckmutter SW 13 mm
- 49-1357_Profilstift 6,4 mm
- 49-1452_ Aufsteckmutter SW 14 mm
- 49-1457_Profilstift 8,0 mm
- 49-1552_ Aufsteckmutter SW 17 mm
- 49-1557_Profilstift 8,7 mm
- 49-27-A_Bohrbüchse 6 mm / 3,2 mm
- 49-27-B_Bohrbüchse 8 mm / 3,2 mm
- 49-27-C_Bohrbüchse 9 mm / 3,2 mm
- 49-27-D_Bohrbüchse 10 mm / 3,2 mm
- 49-27-E_Bohrbüchse 10 mm / 4,8 mm
- 49-27-F_Bohrbüchse 11 mm / 4,8 mm
- 49-27-G_Bohrbüchse 12 mm / 4,8 mm
- 49-27-H_Bohrbüchse 13 mm / 4,8 mm
- 49-27-I_Bohrbüchse 13 mm / 6,4 mm
- 49-27-K_Bohrbüchse 14 mm / 6,4 mm